

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING



Inhoud

INSTALLATIE.....	2
ALARM MANAGEN	2
SPECIFICATIES.....	3



INSTALLATIE

Deze installatie neemt ongeveer 2 minuten tijd in beslag.

- Log in op Mijnsmartalarm.nl en ga naar *Instellingen*.
- Klik op *Voeg apparaat toe* en selecteer de afstandsbediening.
- Klik op *Toevoegen* en druk de knop Alarm aan (slot dicht) in van de afstandsbediening.
- U krijgt de melding dat het apparaat succesvol is toegevoegd en u wordt automatisch doorverwezen naar *Aangesloten apparaten*. Herhaal deze handeling om de 8 seconde op het moment dat u deze melding niet krijgt.
- Hier kunt u ook de naam wijzigen van de afstandsbediening, dit doet u door op het potlood te klikken en daar de naam te wijzigen. Let op! Laat Inbraakalarm aangevinkt.

ALARM MANAGEN

Naam	Functie
Alarm uit (slot open)	Het alarm uitschakelen.
Alarm aan (slot dicht)	Het alarm inschakelen. 30 seconden uitlooptijd
Alarm aan thuis (huis)	Het alarm gedeeltelijk inschakelen. Bewegingsmelders zijn inactief.
Paniek (uitroepteken)	Activeren van paniek alarm. Met dit alarm laat u een stil alarm afgaan via SmartMessage en als de meldkamer van Trigion geactiveerd is, ontvangt de meldkamer Trigion ook een alarmbericht.



SPECIFICATIES

Knoppen: 4

Radio code: Switch, met 7.3 X 10

Batterij: CR2032 knop cel, 3V

Geschatte levensduur batterij: 4 jaar (uitgaande van 4 x per dag)

Grootte: 40.5 x 55.0 x 12.7 mm

Gewicht: ~18g

